

Convertisseur HDMI vers RCA avec audio

Product ID: HD2VID2



Ce convertisseur vidéo HDMI vers RCA avec audio convertit une source vidéo HDMI numérique (avec prise en charge audio) pour qu'elle fonctionne avec des téléviseurs et écrans vidéo composite RCA analogiques, aussi bien sur les systèmes NTSC que PAL.

Qualité sans compromis

Ce boîtier de conversion vidéo HDMI vers composite offre des fonctionnalités garantissant une qualité d'image optimale, telles que la réduction du bruit, la conversion de la fréquence d'image et l'amélioration adaptative du contraste.

Grâce à la prise en charge de résolutions d'entrée haute définition jusqu'à 1080p, cet adaptateur RCA vous permet de convertir votre signal HDMI en vidéo et audio composite tout en produisant une image remarquable.

Confort absolu

Cet adaptateur composite léger est compact et très mobile, ce qui vous permet de l'utiliser pratiquement n'importe où. Prenant en charge une large gamme de résolutions d'entrée HDTV et PC, ce convertisseur RCA polyvalent est la solution idéale pour utiliser des appareils récents avec vos anciens écrans.

La possibilité de convertir et d'utiliser votre nouvel appareil HDMI avec vos anciens téléviseurs ou écrans offre non seulement une grande flexibilité, mais vous permet également de réduire les coûts liés à la mise à niveau du matériel. Cela fait du convertisseur RCA une solution pratique à la maison comme au bureau.

Configuration simplifiée

Pour faciliter l'utilisation et l'installation, cet adaptateur unique composite RCA permet une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire.

Le modèle HD2VID2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Convertissez votre signal HDMI en vidéo composite RCA
- Continuez à utiliser des écrans de définition standard avec des périphériques sources HDMI
- Idéal pour les présentations via des systèmes de projection démodés
- Diffusez vos nouvelles vidéos personnelles sur vos anciens téléviseurs et écrans

Features

- Convertissez votre source HDMI® actuelle en vidéo et audio composite (sorties jaune, blanche et rouge)
- Obtenez des résolutions HDTV avec prise en charge de 1080p maximum
- Prise en charge de plusieurs résolutions d'entrée HDTV et PC, compatible avec presque tous les périphériques sources HDMI
- Configuration simplifiée grâce à l'installation plug-and-play
- Équipé de la fonctionnalité de mise à l'échelle

Matériel	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	HDMI
	Normes de l'industrie	HDMI standard, DVI 1.0
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	Audio RCA Composite
Performance	Résolutions prises en charge	Input TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz Output 480i, 576p
	Spécifications audio	Entrée - LPCM 2 voies, 48 kHz Sortie - Stéréo droite/gauche
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
	Connecteur B	1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Output
	Connecteur(s) d'entrée	1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle Output
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - DEL d'entrée 1 - DEL d'alimentation
	Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus
	Courant de sortie	Adaptateur secteur inclus 2000 mA
	Courant d'entrée	0.4 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 20~90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1 in [25 mm]
	Largeur du produit	4.1 in [103 mm]
	Longueur du produit	4.1 in [104 mm]

	Poids du produit	7.9 oz [225 g]
Informations d'emballage	Poids brut	0.7 lb [0.3 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur HDMI vers composite 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 2 - Supports de fixation 4 - Vis 1 - Manuel d'utilisation

Product appearance and specifications are subject to change without notice.